



Schakelaar met IR naderingssensor 12-36V AAN/UIT-functie

Ref. D8001ADC

Infraroodschakelaarsensor voor 12-36V. Bewegingsgevoelig voor nabijheid. Perfect voor keukenverlichting, meubels, spiegels, enz. De schakelaar wordt geactiveerd wanneer de hand over de detectiezone gaat en blijft werken tot hij opnieuw beweging detecteert binnen de actiezone.- Hoge gevoeligheid- Detectiebereik van 1 tot 6 cm- Afmetingen: 95 x 37 x 20 mm- Schakelt het licht aan/uit met een simpele beweging



Product data

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Vermogen (W) | 96-288 máx. |
| Nominale spanning (V) | 12/36V-DC |
| Sensor | Ja |
| Detectiebereik (m) | |
| Afmetingen (mm) LxIxh | 95x37x20 |
| Materiaal | Kunststof |
| Gebruik buiten | Ja, in een waterdichte doos |
| IP | IP20 |
| Temperatuurbereik | -20 ~ +50°C |
| Frequentie van gebruik | Intensief |
| Levensduur (h) | 35000 |
| Energie-efficiëntieklasse | A+ (2021) |
| Certificaten | EC, ROHS |
| Garantie | Volgens wettelijke garantie: 3 jaar |
| Connectiviteit | Door bedrading |
| Besturingssysteem | 12/24V GELIJKSTROOM |
| Kleurbeheer | Eenkleurig |
| Uitgangsspanning (V) | 0/36V-DC |

Monokleurige bediening en regeling 12-24V

| | |
|---------------------|----|
| Aantal kanalen | 1 |
| Aantal zones | 1 |
| Maximale stroom (A) | 8A |