



## Lampadina LED AR111 30W driver esterno 2550lm

### Ref. B1002

Lampadina LED QR111 da 30W con driver LIFUD esterno per una dissipazione ottimale del calore, che ne migliora la durata e le prestazioni. Questo tipo di apparecchio richiede solitamente l'installazione su KARDAN, che serve a sorreggerlo e allo stesso tempo a dirigere la sua luce nel punto desiderato. Con un angolo di apertura di 60°, né troppo chiuso né troppo aperto, è ideale per tutti i tipi di applicazioni e luoghi, con elevati requisiti di illuminazione. Dimensioni: Ø111x89mm 30W 230V-AC Chip COB60°



### Dati del prodotto

Tonalità della luce	Bianco freddo, Bianco neutro, Bianco caldo
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lumen (Lm)	2550
Efficienza (Lm/w)	85
CRI	80-85
Tipo di LED	COB
Dimmerabile	No
Potenza (W)	30
Tensione nominale (V)	230V-AC
Frequenza (Hz)	50 - 60
Fattore di potenza (cosφ)	0,9
Driver	Esterno
Attacco	AR111 / QR111
Dimensioni (mm) LxIxh	111x80
Materiale	Alluminio
Materiale diffusore	Plastica
Uso esterno	No
IP	IP20



Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Vita utile (h)	25000
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
Certificati	CE, ROHS
Garanzia	Secondo garanzia legale: 3 anni

## Varianti di prodotto

Riferimento	Attributi	
B1002-BF	Temperatura di colore - Bianco Freddo	
B1002-BN	Temperatura di colore - Bianco Neutro	
B1002-BC	Temperatura di colore - Bianco Caldo	