



## Bombilla LED AR111 30W driver externo 2550lm

### Ref. B1002

Bombilla LED QR111 de 30W de potencia con driver externo LIFUD para una óptima disipación del calor, mejorando su durabilidad y rendimiento. Este tipo de luminaria habitualmente requiere de la instalación sobre KARDAN, que sirve para sujetarla y a la vez direccionar su luz al lugar deseado. Con un ángulo de apertura de 60°, ni muy cerrado ni muy abierto, es ideal para todo tipo de aplicaciones y emplazamientos, con altos requerimientos lumínicos. Medidas: Ø111x89mm 30W 230V-AC Chip COB60°

### Datos del producto

Tonalidad	Blanco frío, Blanco neutro, Blanco cálido
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lumens (Lm)	2550
Eficiencia (Lm/w)	85
CRI	80-85
Tipo de LED	COB
Dimmable	No
Potencia (W)	30
Tensión Nominal (V)	230V-AC
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Factor de potencia (cosφ)	0,9
Driver	Externo
Casquillo	AR111 / QR111
Dimensiones (mm) LxIxh	111x80
Material	Aluminio
Material difusor	Plástico
Uso Exterior	No
IP	IP20



Rango temperatura	-20°C ~ +40°C
Vida útil (h)	25000
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS
Garantía	Según garantía legal: 3 años

## Variantes del producto

Referencia	Atributos	
B1002-BF	Color de luz - Blanco Frío	
B1002-BN	Color de luz - Blanco Neutro	
B1002-BC	Color de luz - Blanco Cálido	