



Żarówka LED AR111 30W - 60° - Zewnętrzny sterownik - 2900lm

Ref. B1002

Żarówka LED QR111 30W z zewnętrznym sterownikiem LIFUD dla optymalnego rozpraszania ciepła, poprawiając jej trwałość i wydajność. Ten typ oprawy oświetleniowej zwykle wymaga instalacji na kardanie lub pierścieniu, który służy do jej utrzymywania i jednoczesnego kierowania światła w żądane miejsce. Dzięki pośredniemu kątowi otwarcia wynoszącemu 60°, idealnie nadaje się do wszystkich rodzajów zastosowań i lokalizacji o wysokich wymaganiach oświetleniowych. Wymiary: Ø111x89mm 30W 230V-AC Chip COB60°



Product data

Odcień	Chłodna biel, Neutralny biały, Ciepła biel
Kelwin (K)	3000, 6000, 4000
Lumeny (Lm)	2900
Wydajność (Lm/w)	85
CRI	80-85
Kąt otwarcia (°)	60
Typ LED	COB
Możliwość ściemniania	Nie
Moc (W)	30
Napięcie nominalne (V)	230V AC
Częstotliwość (Hz)	50 - 60
Kierowca	Zewnętrzne
Czapka	AR111
Wymiary (mm) LxIxh	111x80
Materiał	Aluminium
Materiał dyfuzora	Tworzywo sztuczne
Użytkowanie na zewnątrz	Nie
IP	IP20



Żywotność (h)	25000
Klasa efektywności energetycznej	E
Certyfikaty	WE, ROHS
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją producenta: 3 lata

Product variants

Reference	Attributes	
B1002-BF	Jasny kolor - Zimna biel	
B1002-BN	Jasny kolor - Neutralny biały	
B1002-BC	Jasny kolor - Ciepła biel	