



### Mikrofalowy czujnik ruchu 2 w 1 (natynkowy/wbudowany) 360° (natynkowy/podtynkowy)

#### Ref. SP41B

Mikrofalowy czujnik ruchu pozwala oszczędzać energię, ponieważ może automatycznie włączać i wyłączać oświetlenie LED. Czujnik ten jest urządzeniem 2 w 1, może być montowany natynkowo lub podtynkowo. Czujnik ruchu pozwala wykryć, gdy ktoś wejdzie na pole, z zasięgiem wykrywania 6 metrów i kątem wykrywania 360 stopni. Jedną ze wspaniałych cech czujnika jest to, że wykrywa światło nocne i dzienne, dzięki czemu efektywniej wykorzystuje energię opraw LED. Stopień ochrony IP20, tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.



#### Product data

Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Częstotliwość (Hz)	50 - 60
Czujnik	Tak
Zasięg wykrywania (m)	6
Kąt wykrywania (°)	360
Wymiary (mm) LxIxh	ø93 x 32
Materiał	Poliwęglan
Użytkowanie na zewnątrz	Nie
IP	IP20
Zakres temperatur	-20°C ~ +40°C
Częstotliwość użytkowania	Intensywny
Certyfikaty	WE, ROHS
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją prawną: 3 lata
Wymiary cięcia (mm)	ø73

