

## Γραμμικό φωτιστικό LED υψηλής ισχύος CCT - 40W - 120cm

### Ref. B8596-CCT-120


Γραμμικό φωτιστικό LED 120 cm και ισχύος 40W, ιδιαίτερα χρήσιμο για την αντικατάσταση των παραδοσιακών σωλήνων φθορισμού, επιτυγχάνοντας μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας. Παρέχει φωτισμό υψηλής ποιότητας, χωρίς τρεμοπαίξιμο, με φωτεινή απόδοση 120lm/W και CRI>80. Ενσωματώνει έναν επιλογέα CCT, ο οποίος επιτρέπει την τροποποίηση της θερμοκρασίας χρώματος μεταξύ τριών διαφορετικών αποχρώσεων: θερμό λευκό (3000K), ουδέτερο λευκό (4000K) και ψυχρό λευκό (6000K). Περιλαμβάνονται: βίδες και σετ μεταλλικών συνδετήρων για τη στερέωση\*\*

\*\*Σετ μεταλλικών συνδετήρων για τη στερέωση\*\*.



### Product data

Σκιά	PSyxro leuko, Oudetero leuko, THERmo leuko
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Fwta (Lm)	4800
Αποδοτικότητα (Lm/w)	100
CRI	80-85
Γωνία ανοίγματος (°)	120
UGR	Oxi
Τύπος LED	SMD 2835
Dimmable	Oxi
Ισχύς (W)	40
Όνομαστική τάση (V)	220 - 240 V AC
Συχνότητα (Hz)	50 - 60
Συντελεστής ισχύος (cosφ)	0.9
Αισθητήρας	ochi
Διαστάσεις (mm) LxIxh	1200 x 62 x 64
Υλικό	Metallo
Υλικό διαχύτη	Polyanthrakiko
Εξωτερική χρσί	ochi



## Γραμμικά φωτιστικά LED

IP	IP20
Euros thermokrasias	-20°C ~ +40°C
Syxnothta xrhshs	kanoniko
Diarkeia zwhs (h)	25000
Kathgoria energeiakhs apodoshs	E
Pistopoihtika	EK, ROHS
Eggyhsh	Symfwna me th nomikh eggyhsh: 3 eth