



Μετατροπέας DALI σε 0-10V + ρελέ DALI - 500W

Ref. PE-DALI-10V

Ο μετατροπέας ρελέ Dali σε 0-10V + DALI εκπληρώνει δύο λειτουργίες: επιτρέπει τη ρύθμιση του φωτισμού των συσκευών 0-10V με τη μετατροπή του σήματος DALI σε 0-10V και λειτουργεί επίσης ως συσκευή ρελέ που επιτρέπει την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση πηγών φωτός μέσω DALI. Μπορεί να μεταστρέψει τάσεις έως και 250V AC.



Product data

Dimmable	Nai
Onomastikh tash (V)	200 - 250V AC
Syxnothta (Hz)	50 - 60
Diastaseis (mm) LxIxh	122 X 42 X 30
Euros thermokrasias	-20°C ~ +45°C
Pistopoihtika	EK, ROHS
Egyhsh	Symfwna me th nomikh egyhsh: 3 eth
Systhma elegxou	DALI, 0-10V
Megisto reuma (A)	5

