



Γραμμικό φωτιστικό Oral για μαγνητική ράγα RGB + CCT - 12W - Mi Light


Ref. MF5-12A-RF

Γραμμικός προβολέας με οπαλίνα για μαγνητική ράγα με ισχύ 12W, με μοντέρνο σχεδιασμό και μεγάλη ευελιξία. Τοποθετείται εύκολα με το πάτημα της βάσης στη ράγα, χωρίς την ανάγκη εργαλείων. Προσφέρει πολλαπλές χρωματικές επιλογές χάρη στο σύστημα RGB και το σύστημα CCT σάς επιτρέπει να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία του λευκού, από το θερμό λευκό έως το ψυχρό λευκό. Ο έλεγχος του χρώματος, της απόχρωσης, της φωτεινότητας και του κορεσμού πραγματοποιείται μέσω ενός συμβατού χειριστηρίου "Mi Light". Χάρη στην ευρεία γωνία ανοίγματος φωτός (120°), παρέχει γενικό και ατμοσφαιρικό φωτισμό.



Product data

Σκιά	RGB+CCT
Kelvin (K)	4000, 2700, 6500
Fwta (Lm)	700
Αποδοτικότητα (Lm/w)	63
CRI	80-85
Γωνία ανοίγματος (°)	120
Ισχύς (W)	12
Όνομαστική τάση (V)	48V
Προσανατολισμός	Όχι
Διαστάσεις (mm) LxIxh	303 x 42,5 x 22
Εξωτερική χρίσι	όχι
IP	IP20
Ευρος θερμοκρασίας	-10~40°C
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	F
Πιστοποιήματα	EK, ROHS
Εγγυησής	Συμφωνία με τη νομική εγγυησής: 3 έτη
Συνδεδεμένη	Ραδιοσυχνότητα
Τύπος πίστας	Μαγνητικό



Apostash elegxou

25m