



Faretto LED a binario magnetico RGB + CCT - 48V - 6W - Mi Light

Ref. MS5-06B-RF

Il faretto LED da 6W a binario magnetico è un apparecchio all'avanguardia con un design moderno, completamente orientabile. Si installa facilmente premendo la base sul binario, senza bisogno di attrezzi. Offre molteplici opzioni cromatiche grazie al sistema RGB, e al sistema CCT che consente di regolare la temperatura del bianco da bianco caldo a bianco freddo. Il controllo del colore, della tonalità, della luminosità e della saturazione si realizza tramite un telecomando "Mi Light" compatibile. Funziona a 48V ed è sicuro per i bambini e gli animali domestici.



Dati del prodotto

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Tonalità della luce | RGB+CCT |
| Kelvin (K) | 4000, 2700, 6500 |
| Lumen (Lm) | 420 |
| Efficienza (Lm/w) | 72 |
| CRI | 80-85 |
| Angolo di apertura (°) | 30 |
| Potenza (W) | 6 |
| Tensione nominale (V) | 48V |
| Orientabile | Si |
| Dimensioni (mm) LxIxh | 172 x Ø51 |
| Uso esterno | No |
| IP | IP20 |
| Intervallo di temperatura | -10~40°C |
| Classe di efficienza energetica | E |
| Certificati | CE, ROHS |
| Garanzia | Secondo garanzia legale: 3 anni |
| Tipo di binario | Magnetico |
| Portata del telecomando | 30m |

