



## Controlador LED WI-FI RGBW 12/24V 4 canais 4A/CH

### Ref. B1644-3-RGBW

Controlador 2 em 1 WiFi LED que lhe permite controlar as fitas e luminárias LED 9/24V RGBW ou RGB com um único controlador. Utiliza a ligação WiFi inteligente e tecnologia de controle PWM. Para controlo e sincronização, basta descarregar a aplicação IOS / Android no seu dispositivo móvel ou tablet. É compatível com os skills do Amazon Alexa para controle de voz. Tem 4 canais, máximo 4A por canal. A aplicação permite-lhe ajustar a cor, saturação, brilho, temporizador, cena e muitas mais funções. Inclui controle remoto (pilhas não incluídas). RGBWTUYA APPWI-FI Amazon Alexa Google Home 4CH/4A/CHIP20



### Datos del producto

Tonalidade	RGB-W
Tensão Nominal (V)	5-24V
Dimensões (mm) LxIxh	Controlador: 85x45x20 Controlador: 110x50x20
Material	Plástico
Uso Exterior	Não
IP	IP20
Intervalo de temperatura	-20°C ~ +40°C
Frequência de uso	Normal
Vida útil (h)	25000
Classe de eficiência energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS
Garantia	Garantia legal de 3 anos
Distância do corte (mm)	3M
Conectividade	Wifi
Sistema de controle	SMART WIFI
Número de canais	4
Intensidade máxima (A)	4

