



Se conecta al 100% de su potencia una vez se detecta presencia dentro del área del sensor (6-10m)

45 segundos después de detectar presencia en el área del sensor, la intensidad se reduce al 30%



Λυχνία LED T8 120cm 18W με αισθητήρα μικροκυμάτων 6000K

Ref. B4010-R-120BF

120cm 18W αισθητήρα εγγύτητας μικροκυμάτων LED T8 σωλήνα LED T8 Cool White 6000k .120cm18W230V180°6000K



Product data

Skiá	PSyroxro leuko
Kelvin (K)	6336
Fwta (Lm)	1856
Apodotikohtta (Lm/w)	103
CRI	80-85
Gwnia anoigmatos (°)	180
UGR	Oxi
Typos LED	SMD 2835
Dimmable	Oxi
Isodynamia (W)	
Onomastikh tash (V)	85-265
Syxnohtta (Hz)	50 - 60
Syntelesths isxyos (cosf)	0,5
Odhgos	Εσωτερικό
Aisthitíras	Ναι
Euros anixneushs (m)	
Gwnia anixneushs (°)	
Kapaki	G13

Τυπος σωληνα	T8
Prosanatolismos	Όχι
Diastaseis (mm) LxIxh	Ø26x1200
Υλικο	Πλαστικό
Υλικο διαxyth	Γυαλί
Exoteriki chrisi	Ναι, με αδιάβροχους λαμπτήρες
IP	IP20
Euros thermokrasias	
Syxnothta xrhshs	Εντατική
Diarkeia zwhs (h)	25000
Kathgoria energeiakhs apodoshs	A+
Pistopoihtika	EK, ROHS
Egyghsh	3 xronia