



Confezione Faretto a binario LED monofase + lampadina LED AR111 GU10

Ref. K00582

La confezione di lampadine LED AR111 GU10 + faretto LED per binario monofase è la soluzione perfetta per evidenziare elementi specifici nello spazio desiderato con una luce brillante della migliore qualità e risparmiando energia. Progettato per gli spazi interni, è realizzato con materiali di alta qualità come l'alluminio e può resistere a variazioni di temperatura tra -20°C e -45°C. La sua installazione è molto semplice e si effettua su un binario monofase che deve essere preventivamente posizionato. È compatibile con i binari elettrici monofase che possono ospitare una lampadina AR111 con base GU10. Questa confezione contiene la lampadina LED AR111 per attacco GU10 con potenza di 12W. Disponibile in bianco neutro 4000K e bianco caldo 3000K. Solo per uso interno (IP20). Consumi minimi, massima efficienza. Tutto questo grazie alle lampadine a LED.



Dati del prodotto

Tonalità della luce	Bianco neutro, Bianco caldo
Kelvin (K)	3000, 4000
CRI	85-90
Dimmerabile	No
Frequenza (Hz)	50 - 60
Driver	Interno
Sensore	No
Porta lampada	GU10
Orientabile	Si
Materiale	Plastica, Alluminio
Uso esterno	No
IP	IP20
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Frequenza di utilizzo	Intensivo
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
Certificati	CE, ROHS
Garanzia	3 anni
Tipo di traccia	Monofásico

-  Casquillo: AR111 GU10
-  Giratorio: 360°
-  Giratorio: 360°



Varianti di prodotto

Riferimento	Attributi	
K00582-N-BC	Temperatura di colore - Bianco caldo 3000K, Colore - Nero	
K00582-N-BN	Temperatura di colore - Bianco neutro 4000K, Colore - Nero	
K00582-B-BC	Temperatura di colore - Bianco caldo 3000K, Colore - Bianco	
K00582-B-BN	Temperatura di colore - Bianco neutro 4000K, Colore - Bianco	