



Driver PHILIPS CertaDrive 220-240V - Uscita 30-42V DC - 0,9/1,05A - 44W

Ref. 929002804880

Il driver PHILIPS CertaDrive 220-240V 44W trasforma la corrente alternata in corrente continua per alimentare apparecchi LED come pannelli LED, downlight e plafoniere LED. La sua uscita multitensione ne consente l'utilizzo in varie applicazioni con diversi requisiti di corrente e tensione, mentre l'elevato fattore di potenza lo rende molto efficiente. Inoltre, è dotato di una copertura in PC che lo protegge da urti e fattori esterni.



Dati del prodotto

Potenza (W)	42
Tensione nominale (V)	220-240 V
Frequenza (Hz)	50 - 60
Fattore di potenza (cosφ)	0.98
Driver	Philips
Dimensioni (mm) LxIxh	124 x 44 x 26
Materiale	Polycarbonato
Uso esterno	No
IP	IP20
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Certificati	CE, ROHS
Garanzia	Secondo garanzia legale: 3 anni
Tensione di uscita (V)	30-42V DC
Corrente in uscita mA	1050mA

