



LED lamp AR111 12W dimbaar - 24° - Externe driver - 1500lm

Ref. B1008-D

Dimbare AR111 LED 12W lamp met externe driver, ideaal voor het vervangen van QR111 halogeenlampen tot 96W. Biedt een hoge efficiëntie, laag energieverbruik en dimbaarheid. Inclusief EPISTAR SMD2835 LED-chip, met een openingshoek van 24° en 1500 lumen. 12W230V24°IP44

Product data

Schaduw	Neutraal wit, Warm wit
Kelvin (K)	3000, 4000
Lumen (Lm)	1500
Efficiëntie (Lm/w)	77
CRI	80-85
Openingshoek (°)	24
Type LED	SMD 2835
Dimbaar	Ja
Nominale spanning (V)	175-265 V WISSELSTROOM
Frequentie (Hz)	50 - 60
Vermogensfactor (cosφ)	0.9
Bestuurder	Extern
Afmetingen (mm) LxIxH	111x40
Materiaal	Aluminium
Materiaal rooster	Kunststof
Gebruik buiten	Geen
IP	IP20
Temperatuurbereik	-20°C ~ +40°C



Frequentie van gebruik	Intensief
Levensduur (h)	35000
Energie-efficiëntieklasse	E
Certificaten	EC, ROHS
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar

Product variants

Reference	Attributes	
B1008-D-BN	Lichte kleur - Neutraal Wit	
B1008-D-BC	Lichte kleur - Warm wit	