



Slimme dimschakelaar : Slimme dimmer SONOFF

Ref. SONOFFDIMMER

Dimschakelaar. Dimmer voor gebruik met dimbare LED's tot 150W of gloeilampen tot 200W. Dimbaar in 4 intensiteitsniveaus op RM433 afstandsbediening (niet inbegrepen), aanpasbaar in hogere en lagere helderheidsniveaus met de eWeLink app. Spraakbesturing compatibel met Alexa en Google Home. 433MHz afstandsbediening niet inbegrepen. Bedien je verlichting overal vandaan met de eWeLink app. Deel slimme dimmerschema's en scènes met je gezinsleden. Pas de gewenste helderheid aan van 1% tot 100% via het dimmergebied in de app of met stemcommando's. De helderheidsgeheugenfunctie onthoudt en keert terug naar de laatste lichtinstelling wanneer deze weer wordt ingeschakeld.



Product data

Nominale spanning (V)	100-240V/AC
Frequentie (Hz)	50 - 60
Afmetingen (mm) LxIxh	62x47x32,5
Materiaal	Polycarbonaat
Temperatuurbereik	-0°C~+50°.
Certificaten	EC, ROHS
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
Maximaal vermogen (W)	150W
Besturingssysteem	RF; WiFi
Maximale stroom (A)	1A