



PIR-bewegingssensor (opbouw/inbouw) - 360° - IP20 - 2 in 1

Ref. SP45

De 2-in-1 PIR-bewegingssensor kan de aanwezigheid van beweging detecteren bij een dekkingshoek van 360°, een afstand van 16 meter en een hoogte van 2,2 tot 4 meter. Hij regelt het in- en uitschakelen van één of meerdere LED-armaturen (tot 1000W in totaal) en zorgt zo voor grote energiebesparingen. Hij kan zowel opbouw als inbouw worden geïnstalleerd. Met deze sensor kunnen verschillende parameters zoals bereik, lichtniveau en tijd worden aangepast aan de behoeften van de gebruiker.



Product data

Nominale spanning (V)	220 - 240 V AC
Frequentie (Hz)	50 - 60
Detectiebereik (m)	16
Detectiehoek (u00ba)	360
Afmetingen (mm) LxIxh	Ø74x46,5
Gebruik buiten	Geen
IP	IP20
Temperatuurbereik	-20u00b0C ~ +40u00b0C
Certificaten	EC, ROHS
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
Snijafmetingen (mm)	Ø73
Montage	Verzonken, Oppervlak

