



### PHILIPS CertaDrive 220-240V Driver - uitgang 30-42V DC - 1,05A - 42W

#### Ref. 929002804880

De PHILIPS CertaDrive 220-240V 42W driver zet wisselstroom om in gelijkstroom om LED-armaturen zoals LED-panelen, downlights en LED-plafondlampen van stroom te voorzien. Dankzij de multi-voltage uitgang kan hij worden gebruikt in verschillende toepassingen met verschillende stroom- en spanningsvereisten, en de hoge vermogensfactor maakt hem zeer efficiënt. Bovendien is hij voorzien van een pc-afdekking voor bescherming tegen schokken en externe factoren.



#### Product data

Vermogen (W)	42
Nominale spanning (V)	220-240 V
Frequentie (Hz)	50 - 60
Vermogensfactor (cos $\phi$ )	0.98
Bestuurder	Philips
Afmetingen (mm) LxIxh	124 x 43 x 30
Materiaal	Polycarbonaat
Gebruik buiten	Geen
IP	IP20
Temperatuurbereik	-20u00b0C ~ +40u00b0C
Certificaten	EC, ROHS
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
Uitgangsspanning (V)	30-42V DC
Uitgangsstroom mA	1050 mA

