



Mikrofalowy czujnik radarowy ruchu i obecności 360° 5,8 GHz IP20

Ref. S2000

Mikrofalowy czujnik obecności z radarem 5,8 Hz i kątem wykrywania 360°. Możliwe jest dostosowanie czasu wyłączenia, wykrywanego światła i metrów detekcji. Dzięki detekcji mikrofalowej czujnik może być zakryty podczas instalacji, ponieważ wykrywanie jest możliwe przez drzwi, okna lub cienkie ściany z materiałów niemetalicznych. 5.8Hz70x42x25mm \sphericalangle 360° \leftrightarrow 2-10m240VIP20



Product data

Napięcie nominalne (V)	230
Częstotliwość (Hz)	50 - 60
Zasięg wykrywania (m)	2-10
Kąt wykrywania (°)	360 en techo, 180 en pared
Orientowalny	No
Wymiary (mm) LxIxh	70x42x25
Materiał	Tworzywo sztuczne
Użytkowanie na zewnątrz	Nie
IP	IP20
Zakres temperatur	-20°C ~ +40°C
Częstotliwość użytkowania	Intensywny
Klasa efektywności energetycznej	A+ (2021)
Certyfikaty	WE, ROHS
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją prawną: 3 lata
Moc maksymalna (W)	300W LED, 1200W INCANDESCENTE
Łączność	Mikroondas