



Fonte de Alimentação para carril magnético 20mm - 48V - 100W

Ref. CM-F100W-N

Fonte de alimentação para instalação sobre uma calha magnética, ideal para alimentar todos os tipos de luminárias LED magnéticas que funcionam em 48V. Está equipado com uma tecnologia inovadora que, como todos os dispositivos magnéticos, permite uma instalação extremamente simples. Tem uma potência de 100W e uma amperagem de 2A. É compatível com trilhos magnéticos de superfície, embutidos e integrados (trimless).



Datos del producto

Potência (W)	100
Tensão Nominal (V)	180-265V AC
Frequência (Hz)	50 - 60
Dimensões (mm) LxIxh	224 x 40 x 24
Material	Aluminio
Uso Exterior	No
IP	IP20
Frequência de uso	Normal
Certificados	CE, ROHS
Garantia	Según garantía legal: 3 años
Tensão de saída (V)	48V
Tipo de Carril	Magnético

